






허브, IP 20



01

산업용 이더넷

IO-Link	디바이스	디바이스	디바이스	디바이스	디바이스
제품 유형	16× DI	16× DI/DO	16× DI	16× DI/DO 전환가능	16× DI/DO
제품 주문 번호	00BH12S	00BH11S	00BS11S	00BS52S	00BS16S
파트 번호	FNI IOL-106-001-K024-S	FNI IOL-310-S01-K024-S	FNI IOL-106-000-K20-S	FNI IOL-106-S22-K20-S	FNI IOL-310-S06-K20-S
동작 전압	18...30 V DC	18...30 V DC	18...30 V DC	18...30 V DC	18...30 V DC
정상 작동 표시등	초록색 LED 표시등	초록색 LED 표시등	초록색 LED 표시등	초록색 LED 표시등	초록색 LED 표시등
전원 시작 표시등	초록색 LED 표시등	초록색 LED 표시등	초록색 LED 표시등	초록색 LED 표시등	초록색 LED 표시등
IO-link 마스터용 단자	스프링 터미널, 플러그인	스프링 터미널, 플러그인	스프링 터미널, 플러그인	스프링 터미널, 플러그인	스프링 터미널, 플러그인
센서 전원 공급 단자	스프링 터미널, 플러그인	스프링 터미널, 플러그인	스프링 터미널, 플러그인	스프링 터미널, 플러그인	스프링 터미널, 플러그인
액추에이터 전원 공급 단자	스프링 터미널, 플러그인	스프링 터미널, 플러그인	스프링 터미널, 플러그인	스프링 터미널, 플러그인	스프링 터미널, 플러그인
입출력 장치 연결용 단자	스프링 터미널, 플러그인	스프링 터미널, 플러그인	스프링 터미널, 플러그인	스프링 터미널, 플러그인	스프링 터미널, 플러그인
입출력 장치 연결용 단자 수	16	16	16	16	16
입력 채널 수	16	16	16	16	16
출력 채널 수	/	16	/	16	16
사용자 설정 기능	지원하지 않습니다	가능합니다	지원하지 않습니다	가능합니다	가능합니다
각 채널의 개별 모니터링	지원하지 않습니다	지원하지 않습니다	지원하지 않습니다	지원하지 않습니다	지원하지 않습니
센서/채널에 연결 가능한 최대 전류	350 mA	350 mA	350 mA	350 mA	350 mA
액추에이터/채널에 연결 가능한 최대 전류	/	0.5 A	/	0.5 A	0.5 A
포트 상태 표시등	노랑색 LED 표시등	노랑색 LED 표시등	노랑색 LED 표시등	노랑색 LED 표시등	노랑색 LED 표시등
입력되는 총 전류	< 1.4 A	< 1.4 A	< 1.4 A	< 1.4 A	< 1.4 A
출력되는 총 전류	< 2 A	< 2 A	< 2 A	< 2 A	< 2 A
보호 등급 (IEC 60529)	IP 20	IP 20	IP 20	IP 20	IP 20
사용 온도	-25...+70 °C	-25...+70 °C	-25...+70 °C	-25...+70 °C	-25...+70 °C
보관 온도	-25...+85 °C	-25...+85 °C	-25...+85 °C	-25...+85 °C	-25...+85 °C
고정 장치	플라스틱 하우징 위에 탭햇 레일이 부착되어 있습니다	플라스틱 하우징 위에 탭햇 레일이 부착되어 있습니다	플라스틱 하우징 위에 탭햇 레일이 부착되어 있습니다	플라스틱 하우징 위에 탭햇 레일이 부착되어 있습니다	플라스틱 하우징 위에 탭햇 레일이 부착되어 있습니다
크기 (L*W*H)	75.4×86.4×47.8 mm	75.4×86.4×47.8 mm	75.4×86.4×47.8 mm	75.4×86.4×47.8 mm	75.4×86.4×47.8 mm
IO-Link					
IO-Link 포트 수	1개	1개	1개	1개	1개
주기의 최대 시간	3 ms	3 ms	3 ms	3 ms	3 ms
IO-Link가 보내는 데이터 길이	2 바이트의 입력 데이터	2 바이트의 입출력 데이터	2 바이트의 입력 데이터	2 바이트의 입출력 데이터	2 바이트의 입출력 데이터
장치 상태 표시등	통신 오류	초록색 LED, 펄스 빨간색 LED 표시등	초록색 LED, 펄스 빨간색 LED 표시등	초록색 LED, 펄스 빨간색 LED 표시등	초록색 LED, 펄스 빨간색 LED 표시등

